


# Anmeldung des HomeTimer 9498 am RolloTron Standard 1400

Damit Ihre manuellen Schaltbefehle übertragen werden können, müssen Sie die entsprechenden DuoFern-Aktoren mit dem HomeTimer verbinden.

1. Anmeldemodus des HomeTimer aktivieren  
Öffnen Sie das Menü des HomeTimer durch Drücken der M-Taste.



2. Wählen Sie den Menüpunkt 9-9-1 und bestätigen Sie mit OK. In der Anzeige erscheint die Anzahl der bereits angemeldeten Aktoren.



3. Betätigen Sie die Einstelltaste Auf  um den Anmeldemodus zu aktivieren.





Der Anmeldemodus ist 2 Minuten lang aktiv und wird durch einen rotierenden Balken in der Anzeige signalisiert.



4. Anmeldemodus RolloTron Standard DuoFern aktivieren, dazu



betätigen Sie die Uhr-Taste  und die Set-Taste  gleichzeitig für ca. 4 Sekunden bis die LED unter der Uhr grün blinkt. Eine gültige Anmeldung wird vom RolloTron quittiert, indem die LED für ca. 4 Sekunden dauerhaft grün leuchtet.

