


## Anmeldung Handzentrale 9493 am RolloTron Basis DuoFern 1200

Damit Ihre Einstellungen bzw. Ihre manuellen Schaltbefehle übertragen werden können, müssen Sie die entsprechenden DuoFern-Geräte (Aktoren/Sensoren) mit der Handzentrale verbinden. Dabei können Sie die DuoFern-Aktoren in Gruppen zusammenfassen.

1. Aktivieren Sie den **Anmeldemodus Ihres RolloTrons**, wie auf dem Bild beschrieben. Betätigen Sie die Auf- und Verbindentaste, die LED blinkt grün anschließend haben Sie 120 Sekunden Zeit, die Anmeldung durchzuführen.






2. Aktivieren Sie den Anmeldemodus der Handzentrale. Öffnen Sie dazu das Menü Ihrer Handzentrale durch Drücken der M-Taste. Wählen Sie  Systemeinstellungen und bestätigen Sie mit OK.




3. Wählen Sie Menüpunkt 2-1 Verbinden / Trennen. Wenn Sie mit OK bestätigt haben, wird Ihnen angezeigt wie viele Geräte aktuell bei der Zentrale angemeldet sind.



4. Betätigen Sie nun die Auf-Taste,  um den **Anmeldemodus ihrer Handzentrale** zu aktivieren.

5. Die beiden Geräte werden sich jetzt suchen und finden. Die Anzeige Ihrer Zentrale springt automatisch auf den nächsten Menüpunkt. Wählen Sie an dieser Stelle die Adresse, unter der Sie das Gerät später ansprechen wollen. Die Adresse setzt sich aus Gruppen- und Aktor Nummer zusammen, die Sie mit den   Tasten einstellen. Wird hier keine Wahl getroffen, wird automatisch der nächste freie Platz belegt. Eingabe mit der OK-Taste bestätigen.



6. Im letzten Schritt haben Sie die Möglichkeit mit den Auf- und Abtasten einen Namen aus einer alphabetischen Liste auszuwählen. Nach Bestätigung mit der OK Taste ist die Anmeldung abgeschlossen. Menü verlassen, indem Sie 4 Sekunden lang die M-Taste drücken. Ihr Gerät ist jetzt angemeldet. Sie können jetzt mit Punkt 3 weitere Empfänger anmelden oder das Menü verlassen, indem Sie 4 Sekunden lang die M-Taste drücken.