


Anmeldung des HomeTimer 9498 am RolloTron Comfort 1800

Damit Ihre manuellen Schaltbefehle übertragen werden können, müssen Sie die entsprechenden DuoFern-Aktoren mit dem HomeTimer verbinden.
Schalten Sie den RolloTron Comfort unter Menü 7-8-2 auf Empfänger-Modus 1.

1. Anmeldemodus des HomeTimer aktivieren
Öffnen Sie das Menü des HomeTimer durch Drücken der M-Taste.



2. Wählen Sie den Menüpunkt 9-9-1 und bestätigen Sie mit OK. In der Anzeige erscheint die Anzahl der bereits angemeldeten Aktoren.





3. Betätigen Sie die Einstelltaste Auf  um den Anmeldemodus zu aktivieren.



Der Anmeldemodus ist 2 Minuten lang aktiv und wird durch einen rotierenden Balken in der Anzeige signalisiert.



4. Wählen Sie unter Systemeinstellungen  den Menüpunkt 7-8-1 und bestätigen Sie mit OK. In der Anzeige erscheint die Anzahl der bereits angemeldeten Aktoren.



5. Betätigen Sie die Einstelltaste Auf  um den Anmeldemodus zu aktivieren.



Sobald das Gerät vom HomeTimer gefunden wurde springt die Anzeige um und zeigt an, wie viele Geräte insgesamt angemeldet sind.

