


Anmeldung des HomeTimer 9498 am RolloTron Comfort DuoFern (neuer Stand)

Damit Ihre manuellen Schaltbefehle übertragen werden können, müssen Sie die entsprechenden DuoFern-Aktoren mit dem HomeTimer verbinden. Schalten Sie den RolloTron Comfort unter Menü 9-9-2 auf Empfänger-Modus 1. Die Anleitung beschreibt den Anmeldevorgang nach **aktuellem Stand**. Dies können Sie an den +/-Tasten am Gerät erkennen, wie unter Pkt. 4 im Bild markiert ist.

1. Anmeldemodus des HomeTimer aktivieren
Öffnen Sie das Menü des HomeTimer durch Drücken der M-Taste.



2. Wählen Sie den Menüpunkt 9-9-1 und bestätigen Sie mit OK.
In der Anzeige erscheint die Anzahl der bereits angemeldeten Aktoren.




3. Betätigen Sie die Einstelltaste Auf  um den Anmeldemodus zu aktivieren.




Der Anmeldemodus ist 2 Minuten lang aktiv und wird durch einen rotierenden Balken in der Anzeige signalisiert. Nach erfolgreicher Anmeldung springt die Anzeige um, auf die bereits angemeldeten Geräte.




4. Anmelde Modus RolloTron Comfort DuoFern aktivieren. Öffnen Sie das Menü des RolloTron Comfort DuoFern durch Drücken der M-Taste.



5. Wählen Sie unter Systemeinstellungen  den Menüpunkt 9-9-1 und bestätigen Sie mit OK. In der Anzeige erscheint die Anzahl der bereits angemeldeten Aktoren.



6. Betätigen Sie die Einstelltaste Plus  um den Verbinden Modus zu aktivieren.



Der Anmeldemodus ist 2 Minuten lang aktiv und wird durch ein blinkendes On in der Anzeige signalisiert. Sobald das Gerät vom HomeTimer gefunden wurde springt die Anzeige um und zeigt an, wie viele Geräte insgesamt angemeldet sind.

