



Anmeldung Handzentrale 9493 am RolloTron Standard DuoFern 1400

Damit Ihre manuellen Schaltbefehle übertragen werden können, müssen Sie die entsprechenden DuoFern-Geräte (Aktoren/Sensoren) mit der Handzentrale verbinden.


1. Anmeldemodus des Rollotron Standard DuoFern aufrufen. Betätigen Sie die Uhr-Taste  und die Set-Taste  gleichzeitig für ca. 4 Sekunden bis die LED unter der Uhr grün blinkt. Der Anmeldemodus bleibt für ca. 2 Minuten aktiv.






2. Aktivieren Sie den Anmeldemodus der Handzentrale. Öffnen Sie dazu das Menü Ihrer Handzentrale durch Drücken der M-Taste. Wählen Sie  Systemeinstellungen und bestätigen Sie mit OK.




3. Wählen Sie Menüpunkt 2-1 Verbinden/Trennen. Wenn Sie mit OK bestätigt haben, wird Ihnen angezeigt wie viele Geräte aktuell bei der Zentrale angemeldet sind.



4. Betätigen Sie nun die Auf-Taste,  um den **Anmeldemodus ihrer Handzentrale** zu aktivieren.

5. Die beiden Geräte werden sich jetzt suchen und finden. Die Anzeige Ihrer Zentrale springt automatisch auf den nächsten Menüpunkt. Wählen Sie an dieser Stelle die Adresse, unter der Sie das Gerät später ansprechen wollen. Die Adresse setzt sich aus Gruppen- und Aktor Nummer zusammen, die Sie mit den   Tasten einstellen. Wird hier keine Wahl getroffen, wird automatisch der nächste freie Platz belegt. Eingabe mit der OK-Taste bestätigen.



6. Im letzten Schritt, haben Sie die Möglichkeit mit den Auf- und Ab-Tasten einen Namen aus einer alphabetischen Liste auszuwählen. Nach Bestätigung mit der OK Taste ist die Anmeldung abgeschlossen. Menü verlassen, indem Sie 4 Sekunden lang die M-Taste drücken.